

BRUKERMANUAL

v.1.0



no

INNENDØRSKAMERA

Liten og diskret med bevegelses-sensor

PRODUKT-BESKRIVELSE

Innendørs HD Wi-Fi bevegelsesaktivert skybasert overvåkingskamera. Se og hør hva som skjer i hjemmet ditt på smarttelefonen din. Se sanntidsvideo eller opptak i skyen og lagre de opptakene du ønsker å beholde. Kameraet tar opp alle bevegelser de siste 7 dagene og lagrer dem i en sikker brukerkonto på nettet, klar til å spilles av. Trygt og sikkert. Selv om overvåkingskameraet blir ødelagt eller stjålet, er opptakene trygt lagret i skyen og fullt beskyttet ved hjelp av industristandard kryptering. Ingen tekniske ferdigheter nødvendig, kople opp ved hjelp av smarttelefon og aktiver brukerkontoen din på nettet. Enkelt å montere. Ta videoopptak av hjemmet ditt og overvåk områder rundt vinduer og dører. Kameraet tar kun opptak hvis det skjer noe, slik at det ikke «slåss om» internett med andre enheter i hjemmet som er koplet til. Kameraet har minimal innvirkning på surfe- og nedlastingshas-

tigheten og på din bruk av data.

Se opptak eller sanntidsvideo hvor som helst og når som helst så lenge du er koplet til internett. Stilig design. Elegant og stilig design som passer diskret inn i hjemmet. «On Demand»-opptak: Fang øyeblikket; ta opp det du vil når du vil ved et enkelt trykk på knappen. Trykk på «record» mens du strømmer i sanntid.


HVA ER DET I ESKEN?



Innendørskamera



Magnetisk stativ



3m micro USB kabel



USB strøm adapter



Veggfeste



Skruer & Veggplugger

DITT KAMERA



- Status lys
- Night vision
- Mikrofon



Knapp for tilbakestilling

Micro USB port

Feste for stativ


SJEKK FØLGENDE FØR DU INSTALLERER KAMERAET

1. Pass på at det er et strømuttak innen 3 meter fra der du ønsker å plassere kameraet (5 meter lang kabel kan kjøpes separat - bruk ikke mikro USB-kabel lengre enn 5 m).
2. Bestem deg for hva du ønsker å se i synsfeltet
3. Unngå å plassere kameraet på et sted der synsfeltet er utsatt for stadig skiftende lysforhold. Solskinn, refleksjoner og skygger kan forårsake manglende eller falske bevegelsesopptak.
4. Biler i bevegelse eller frontlys kan forårsake uønskede bevegelsesopptak
5. IR LED nattfunksjon vil reflektere og forvrengte bilder og videoer dersom kameraet rettes mot glass eller vinduer
6. Kameraet er ikke vanntett og skal ikke monteres utendørs eller i fuktige omgivelser.

MONTERING

MONTERING PÅ HYLLE

Før du plasserer kameraet, monter det på medfølgende stativ.



Med ledd "A" kan du justere kameravinkelen opp og ned
Med ledd "B" kan du justere kameravinkelen fra side til side

1. Fjern den transparente plastfilmen fra kameralinsen.



4. Hold kameraet i én hånd og skru stativhullet godt fast



2. Skru stativet godt fast i stativfestet på kameraets bakside.



5. Fest vedlagt USB-kabel til kameraet som vist under. Før USB-kabelen gjennom huller på baksiden av stativet for å sikre god bevegelse.



3. Dersom kameraet er skjevt slik som på bildet:



Hold kameraet i én hånd, løsne det litt fra hjulet og rett det opp.



MONTERING PÅ VEGG ELLER TAK

For å montere kameraet på vegg eller tak, bruk det medfølgende stativet og veggfestet. Sett kameraet på stativet før montering på vegg/tak.

Følg trinn 1-4 fra montering på hylle



5. Fest den medfølgende USB-kabelen til kameraet som vist under




Følg trinnene nedenfor for å montere kameraet på veggen:



Veggfeste

+



Skruer og veggplugger

KOBLE STRØM TIL KAMERAET



USB strømadapter

+



Mikro USB-kabel

- Etter 5 sekunder vil LED-lampen på kameraet blinke rødt i noen sekunder og deretter slå seg av. Kameraet vil starte igjen automatisk og du vil se et blått uavbrutt lys. Kameraet er nå stilt tilbake i fabrikkinnstilling.

Legg kameraet til kontoen din ved å klikke på Kamera i menyen til Wattle.

TEKNISK INFORMASJON

KAMERA

Bildeoppløsning: 1 megapixel (1280 x 720), HD 720p

Synsfelt (Diagonal): 100°

Brennvidde: 2-78

Nattfunksjon: High Power IR, belysning opp til 8m

Maximal bildefrekvens: 15 FPS

Audio: Innebygget mikrofon

Infrarød LED: Ja

Driftstemperatur: 0 - 40°C

GRENSESNIITT

Bluetooth: BT 4.1 - Bluetooth Low Energy (BLE)

Ethernet: Nei

Wi-Fi: IEEE 802.11 b/g/n

Frekvens: 2.412 - 2.462 GHz

STRØM

Krav til strømforsyning:

5V / 2A, Mikro USB

DIMENSJONER & VEKT

Selve kamera (B x H x D):

52,2 x 52,2 x 28mm, 49g

Kamera & stativ (B x H x D):

52,2 x 70,4 x 57,3mm, 95,8g

Bruk kun vedlagte USB strømadapter og kabel.

Bruk av uautorisert utstyr vil ugyldiggjøre garantien.

Maksimum utgangseffekt for strømadapteren er 5V - 2A.

- Pass på at mikro USB-kabelen er koplet i kameraet på baksiden.
- Velg endestykke på strømadapteret etter standarden i din region.

TILBAKESTILLING

Dersom kameraet allerede er koplet opp mot en brukerkonto, må du først slette det fra kontoen. Husk å lagre alle videoer som du ønsker å beholde da disse vil bli slettet.


- For å tilbakestille kameraet, trykk en nål eller lignende inn i hullet på siden av kameraet som vist og hold den inne i 5 sekunder.



- Bestem deg for hvor du ønsker å plassere veggfestet



- Bruk veggfestet og marker to boremerker



- Bor to hull, bruk veggplugger ved behov



- Plasser veggfestet over hullene og skru det på plass



- Skru til veggfestet sitter godt fast og skruene står plant med platen



Stativet kan også festes ved hjelp av egnet dobbeltsidig tape. Tape medfølger ikke.

LED STATUS LYS

- Blå**
Kamera starter opp
- Blinkende blå**
Kamera kopler seg til Bluetooth og Wi-Fi
- Grønn**
Kamera er koplet opp mot skyløsningen
- Blinkende grønn**
Opptak pågår
- Blinkende rød**
Kamera er frakoplet skytjenesten

Merk at infrarød LED nattfunksjon er separat fra status LED. LEDene er ved siden av hverandre, men må ikke forveksles.

SIKKERHETS- INFORMASJON

- Ikke forsøk å demontere kameraet eller strømtilførselen
- Beskytt strømtilførselen mot fuktighet og unngå kontakt med væske
- Små deler kan utgjøre kvelingsfare, oppbevares utilgjengelig for barn
- Bruk kun godkjent tilbehør og strømkilder
- Kameraet må ikke dekkes til. Infrarøde lys avgir varme og kan utgjøre brannfare
- Påse at kameraet er godt festet til det vedlagte stativet før endelig montering og posisjonering
- Overholdelse garanteres kun ved bruk av tilhørende strømforsyning

FORSIKTIG

Kameraet er varmt når det infrarøde LED-lyset er på i nattfunksjon, og dersom det nylig har vært på i en periode. Dette er normalt. Kameraet må oppbevares utilgjengelig for barn og spedbarn.

FORUTSETNINGER

- Android Smarttelefon 4.4 & over
- iPhone with IOS 8.1 & over
- Bluetooth: BT 4.1 - Bluetooth Low Energy (BLE)
- Wi-Fi: IEEE 802.11 b/g/n
- Frekvens: 2.412 - 2.462 GHz
- Minimum opplastningshastighet: 0.5 Mbps per kamera

Alle rettigheter reservert.

Wattle tar ikke ansvar for feilaktig innhold i manualen. Videre forbeholder Wattle seg retten til, når som helst og uten forvarsel, å endre maskinvare, programvare og/eller spesifikasjonene som er angitt i denne manualen, og Wattle er ikke forpliktet til å oppdatere informasjonen i denne. Alle varemerker som er nevnt i manualen tilhører sine respektive eiere.

Copyright © Wattle

wattle